

## CUADROS ELECTRICOS PARA BOMBA DE PISCINA CON TRANSFORMADOR

### DESCRIPCIÓN

Cuadro eléctrico de protección y control, para bombas hasta 2 CV 1 x 230 V con transformador para focos.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Montado en caja plástica IP 55. Diferencial general.
- Selector 3 posiciones MAN-0-AUT para bomba.
- Selector 2 posiciones PARO - MARCHA para focos.
- Protección bomba con disyuntor magneto térmico.
- Programador electromecánico diario (fracción 30 min).
- Magneto térmico 1P+N para protección transformadores.
- Transformador 300/600 W para focos, según modelo.
- Tensión: 1 x 230V

Código	Transformador	Regulación (A)	Bomba máx. (CV)
PS15010	1 x 300W	2,8-4	0,5
PS15012		4,5-6,3	0,75-1
PS15014		7,10	1,5-2
PS15016	1 x 600W	2,8-4	0,5
PS15018		4,5-6,3	0,75-1
PS15020		7,10	1,5-2

