

GUARDAMOTOR



APLICACIÓN

Para la completa protección de motores, en AC 50/60 Hz hasta 400 V, frente a sobrecargas, fallo de fase y asimetría o cortocircuitos que pudieran producirse.

Se emplea también como paro-marcha del motor.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de corte: hasta 100 KA
- Resistencia eléctrica: 10.000 maniobras
- Rango de protección: de 1 A hasta 18 A
- Estanqueidad: IP 20

NORMA

- IEC60947-2
- IEC60947-4-1



Código	I máx (A)	kW		Polos
		230 V	400 V	
EM06008	0,63...1	-	-	3
EM06010	1...1,6	0,10	0,37	
EM06011	1,6...2,5	0,37	0,75	
EM06012	2,5...4	0,75	1,5	
EM06013	4...6,3	1,1	2,2	
EM06014	6...10	2,2	4	
EM06015	9...14	3	5,5	
EM06016	13...18	4	9	