

BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES



APLICACIONES

- Sector terciario e industrial.

FUNCIÓN

- Aparato auxiliar para un elemento de control: contactor, magnetotérmico, diferencial, etc...
- Permite aumentar el número de contactos auxiliares en una instalación de control.
- Se utilizan principalmente en circuitos de control de motores, sistemas de iluminación y multiplicación de señales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión nominal: 660 V
- Intensidad nominal: 10 A
- Operación contactos: instantánea
- Montaje frontal
- Conexión: Tornillo
- Sección cable: 1...4 mm²
- Estanqueidad: IP 20

Código	Descripción	Contactos
EM07020	Bloque contacto auxiliar KZ1-KN20	2NA
EM07023	Bloque contacto auxiliar KZ1-KN02	2NC
EM07028	Bloque contacto auxiliar KZ1-KN22	2NA+2NC