

# TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS TRK



## DESCRIPCIÓN:

Los transformadores electrónicos COFI de la serie TRK producen una descarga de alta potencia y a altas frecuencias (10-20 kHz). Están disponibles para quemadores de gas (1 polo) y de gasóleo (2 polos), con tensiones de alimentación de 100 a 400 VAC y 12 a 24 VCC.

Gracias a la impregnación completa con resina de primera calidad, permiten un funcionamiento incluso en condiciones climáticas extremas de -20°C a +60°C. Disponibles numerosas versiones de entradas y salidas en combinación con varias tensiones de entrada y de salida.

Todos los modelos disponen de filtro antiparasitario contra interferencias electromagnéticas.

Homologados IMQ conforme a normativa EN 61558-2-3.



Código: GA 21 058

## IDENTIFICACIÓN

1 = Una media onda

2= Dos media onda

3 = Rectificada Intensidad secundario (mA)

P= 1 Polo

C= Continuo

U= 120V entrada / Q = 400V entrada

F = sin filtro capacitador

V= Salida vertical / H = Salida horizontal

D= Conector tipo "D" / K= conector tipo "K"

TRK 1 - 20 P C U F V D

Código	Artículo	Vin	In	Vout	Iout	ED
GA 21 058	TRK2-40PHK	230 V AC	CONECTOR "K"	1 x 15 kV	40 mA	33 % 3'

## Accesorios

Código	Artículo
GA 21 061	CABLE CON CONECTOR TIPO "K"

